

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Беспроводной брелок

DS-PKFS-4



www.hikvision.ru

DS-PKFS-4



Общая информация

- 4 кнопки, 8 функций
- Быстрое включение / выключение сигнализации
- Управление проводными системами – ворота, гаражные двери и т.п.
- Индикатор статуса системы
- Высокая надежность благодаря непрерывно изменяющемуся коду

Спецификации

	DS-PKFS-4
Система	
Кнопки	Поставить/снять с сигнализации, показать статус, замок безопасности, тревожная кнопка
Частота	868 МГц
Расстояние	500 м (открытая местность)
Шифрование	Стандарт шифрования – непрерывно изменяющийся код
Индикатор	Красный LED диод
Батарея	3 В, до 2 лет
Габариты (В x Ш x Г)	72 x 30 x 20 мм
Рабочая температура	-10°C – +55°C
Масса	28 г

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.